

HX 4/...-FME

Helixantenne mit universellem FME Adapter-
system für tragbare Geräte im 4 m Band

PROCOM

BESCHREIBUNG:

- ★ Flexible, gummiummantelte, konisch gewickelte Helixantenne.
- ★ Deutliche Reduzierung der Länge durch das Helixprinzip.
- ★ Optimale Leistung im Verhältnis zu den mechanischen Abmessungen.
- ★ Werksjustiert und geprüft, für minimales SWR und optimale Leistung.
- ★ Ausgestattet mit universellem FME-Anschluss für optimale Flexibilität durch einfach wechselbare Anschlussstecker.
- ★ Einsetzbar mit folgenden Anschlusssteckern der schwarzen PROCOM FME-Adapterserie (separat zu bestellen): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N und BFME-MQ.

BESTELLBEZEICHNUNGEN:

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| FREQUENZ | 66–76 MHz | 72–82 MHz | 78–88 MHz |
| TYP NR. | HX 4/l-FME | HX 4/m-FME | HX 4/h-FME |

SPEZIFIKATION:

| ELEKTRISCH | |
|---------------|--|
| MODELL | HX 4/...-FME |
| ANTENNENTYP | Gekürzte 1/4 λ Helixantenne für tragbare Anwendungen |
| FREQUENZ | 4 m Band, abgedeckt in drei Modellen |
| IMPEDANZ | Nom. 50 Ω |
| POLARISATION | vertikal |
| BANDBREITE | ≥ 10 MHz @ SWR ≤ 3.0 |
| SWR | < 2 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät |
| MAX. LEISTUNG | 50 Watt |
| MECHANISCH | |
| MATERIAL | Helixstahl, gummiummantelt schwarz verchromtes Messing |
| FARBE | schwarz |
| GESAMTLÄNGE | ca. 290 mm (je nach Typ) |
| GEWICHT | ca. 80 g |
| ANSCHLUSS | FME (Buchse) (Auswechselbare BFME-Adapter separat zu bestellen) |

BITTE BEACHTEN :

Die HX 4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen (ohne FME-Adaptersystem) verfügbar. Informationen für diese speziellen Versionen auf Anfrage.

Empfohlene BFME-Adapter :

(separat zu bestellen)

