



WEMPE Elektronik GmbH  
Leinenweberstr. 6  
D-36251 Bad Hersfeld

Fon: +49 (6621) 92400  
Fax: +49 (6621) 924044  
www.wetech.de  
info@wetech.de

Stand: 08.2015

**Kompatible Funkgeräte und Akkus:**  
SEPURA Funkgeräte **STP8000** und **STP9000** verwendbar mit allen Originalakkus.  
**Compatible radio devices and batteries:**  
SEPURA radio types **STP8000** und **STP9000** suitable for all original batteries.

**Produktbeschreibung:**

Die Ladehalterung kann an einem 12 bzw. 24 Volt-Bordnetz angeschlossen werden. Nach erfolgreicher Installation werden die Betriebsbereitschaft und die Schnellladung anhand zweier LED angezeigt. Der Ladevorgang wird von einem Mikrocontroller im Funkgerät gesteuert.

Die Tastatur, die seitlichen Tasten und der Zubehöranschluss des Funkgerätes sind auch während der Ladung zugänglich und nutzbar. Das Funkgerät wird über Führungsschienen und den Gürtelclip in der Ladehalterung befestigt.

**Product description:**

The in-vehicular charger can be connected to an on-board power supply of 12 or 24 VDC. After successful installation two LED indicate standby and high-speed charging. The loading process is controlled by a micro-controller in the radio.

Keypad, side keys and accessory connector of the radio are accessible and entirely usable during the loading process. The radio is fixed by mechanic guides the belt clip in the in-vehicular charger.

Technische Daten: Specifications:	
Betriebsspannung operating voltage	10.8 V - 31.2 V DC
Sicherung fuse	6,3 x 32 (mm) 2A träge 2A slow-acting
Stromaufnahme input current	max 850mA
Gewicht weight	268g
Abmessungen dimensions	65 x 115 x 57 (mm)
Prüfzeichen tested to	CE E1



© WeTech®

Made in Germany